

OPTIONALES ZUBEHÖR

MOTORENÖL
ULTRA
PERFORMANCE
LONGLIFE SAE
5W-40
500 ml



Artikelnummer: 3906100701
EAN: 4014915073512

360°



INVERTER-STROMGENERATOR 3400 W

- Stabiles und lautstärkegedämmtes Gehäuse
- Max. 5,1 PS / 3,8 kW Benzinmotor mit Elektrostart über Fernbedienung und Seilzugstart
- 3400 W max. Abgabeleistung – 2800 W Nennleistung
- Luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor
- 7,8 L Tankvolumen
- 70 dB Schalldruckpegel bei 7 m Entfernung (im Leerlauf)
- Eingebauter Energiesparmodus spart Benzin
- Klappbarer Handgriff und Fahrvorrichtung für einfachen Transport



LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	43,8 kg / 47 kg
Abmessung Verpackung	580 x 508 x 450 mm
Artikelnummer	5906217901
EAN	4046664072362
20 Container	180 Stück
40 Container	380 Stück
40 HQ Container	475 Stück

PRODUKTDATEN MOTOR

Model	Einzylinder; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung max.	5,1 PS
Hubraum	212 cm³
Startsystem	Elektrostarter & Seilzugstart
Tankinhalt	7,4 L
Kraftstoffverbrauch	2,1 L/h

PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

Abmessung L x B x H	579 x 425 x 443 mm
Spannungsregelung	Inverter
Nenn- / Max.-leistung	3000 / 3400 W
Spannung Abgabe	2 x 230 V~
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja
Spannungsmesser	Ja



AUTARKE STROMVERSORGUNG
GEEIGNET FÜR

Camping / Zelten



Gartenhaus



Heizungsanlage



Kühlschrank



Event



Baustelle



Laptop



Handy



Tankvolumen: 7,4 L

Anwenderfreundliche Bedienung mittels LCD-Display

3400 W Max.-Leistung



Stabiles und lautstärkegedämmtes Maschinengehäuse

Leichte Manövrierbarkeit durch beweglichen Transportgriff



Geringer Geräuschpegel von 70 dB, in 7 m Entfernung. Vergleichbare liegen bei 95 dB



Superleise, nur 70 dB

PRODUKT-DETAILS

Ausdauernd



2 x 230 V Steckdose



Ölwarnanzeige



Energiesparschalter



Überlastungsschutz



Spritsparend




Digitaldisplay



Robust



12 V Anschluss



E-Start + Fernbedienung

